

**Electric Screwdrivers  
Visseuses Electriques  
Elektro- Schrauber  
Atornilladores Eléctricos  
Cacciaviti Elettrici**



**QE Series**

**Standard Equipment**

Standard equipment, applicable for all QE HANDHELD tools.

Equipements standard pour toutes les visseuses PORTATIVES QE.

Standardausrüstung bei allen HANDGEHALTENEN QE-Werkzeugen.

Equipo estándar, aplicable para todas las herramientas PORTÁTILES de la serie QE.

Equipaggiamento standard adatto per tutti i modelli MANUALI serie QE.

Cycle status lights for immediate feedback on the fastening process

On board E-Prom for storage of calibration data, cycle counting, etc

Asset management chip\*

Diodes d'état pour indication immédiate du couple appliqué

Puce électronique E-Prom incorporée (sauvegarde des données de calibration, cycles de vissage, etc)

Puce électronique incorporée pour gestion de parc\*

Sofortige Anzeige des Verschraubungsstatus durch 3 Dioden

Eingebauter Datenchip mit Kalibrierwerten, Gesamtzyklusanzahl etc.

Chip für Bestandsverwaltung\*

Luces de estado de ciclo para proporcionar información del proceso de atornillado

Tarjeta E-Prom para almacenar datos de calibración, conteo de ciclos, etc.

Chip para administrar información\*

Indicatori luminosi per un immediato controllo processo avvitatura

Scheda E-Prom incorporata per una registrazione delle date di calibrazione, conteggio cicli etc...

Chip per gestire il parco avvitatori\*

\* For connection with AMSKIT-250. See page 92  
\* Pour connection avec AMSKIT-250. Voir page 92  
\* In Verbindung mit AMSKIT-250, siehe S. 92  
\* Para conectar con AMSKIT-250. Ver página 92  
\* Per connessione con AMSKIT-250. Vedere page. 92

**QE4**

Electric pistol grip screwdrivers  
Visseuses électriques à poignée revolver  
Gleichstrombetriebene Schrauber mit Pistolengriff  
Atornilladores eléctricos con empuñadura de pistola  
Cacciaviti elettrici con impugnatura a pistola



QE4PT015P10S04

Ref.	Nm	Nm Max.	1 min. rpm	kg	mm	in	
<b>DC TRIGGER START — DÉM. PAR GÂCHETTE — DRÜCKERSTART — ARRANQUE POR GATILLO — AVVIAMENTO A GRILLETTO</b>							
QE4PT010P10Q04	2-8	10	1820	1.2	243	1/4	M4 - M5
QE4PT010P10S04	2-8	10	1820	1.2	230	1/4	M4 - M5
QE4PT015P10Q04	3-12	15	1220	1.2	243	1/4	M5 - M6
QE4PT015P10S04	3-12	15	1220	1.2	230	1/4	M5 - M6
QE4PT020P10S06	4-16	20	900	1.2	234	3/8	M6 - M8
QE4PT025P10S06	5-20	25	710	1.2	234	3/8	M6 - M8


**QE4**

Electric push-to-start screwdrivers  
Visseuses électriques à démarrage par poussée  
Gleichstrombetriebene Schrauber mit Schubstart  
Atornilladores eléctricos con arranque por empuje  
Cacciaviti elettrici diritti con avviamento a spinta



QE4TS015R11Q04

Ref.	Nm	Nm Max.	1 min. rpm	kg	mm	in	
<b>DC PUSH START — DEM. PAR POUSSÉE — SCHUBSTART — ARRANQUE POR EMPUJE — AVVIAMENTO A SPINTA</b>							
QE4TS010R11Q04	2-8	10	1820	1.2	363	1/4	M4 - M5
QE4TS010R11S04	2-8	10	1820	1.2	343	1/4	M4 - M5
QE4TS010R11S06	2-8	10	1820	1.2	343	3/8	M4 - M5
QE4TS015R11Q04	3-12	15	1220	1.2	363	1/4	M5 - M6
QE4TS015R11S04	3-12	15	1220	1.2	343	1/4	M5 - M6
QE4TS015R11S06	3-12	15	1220	1.2	343	3/8	M5 - M6
QE4TS020R11S06	4-16	20	900	1.2	343	3/8	M6 - M8
QE4TS025R11S06	5-20	25	710	1.2	343	3/8	M6 - M8



**Electric Screwdrivers**  
**Visseuses Electriques**  
**Elektro- Schrauber**  
**Atornilladores Eléctricos**  
**Cacciaviti Elettrici**

**QE4, QE6 & QE8**

Electric inline wrenches  
 Visseuses électriques droites  
 Gleichstrombetriebene gerade Schrauber  
 Atornilladores eléctricos rectos  
 Chiavi elettriche diritte



Ref.	Nm	Nm Max.	1 min. rpm	kg	mm	mm	mm	in	
<b>DC QE4 SERIES — SÉRIE QE4 — BAUREIHE QE4 — SERIE QE4</b>									
QE4ST010B21S06 <sup>(1)</sup>	2-8	10	1820	1.2	386	40	19	3/8	M4 - M5
QE4ST010B20S06 <sup>(1)</sup>	2-8	10	1820	1.2	386	40	0	3/8	M4 - M5
QE4ST015B21S06 <sup>(1)</sup>	3-11	15	1220	1.2	386	40	19	3/8	M5 - M6
QE4ST015B20S06 <sup>(1)</sup>	3-11	15	1220	1.2	386	40	0	3/8	M5 - M6
QE4ST020B21S06 <sup>(1)</sup>	4-16	20	900	1.2	386	40	19	3/8	M6 - M8
QE4ST020B20S06 <sup>(1)</sup>	4-16	20	900	1.2	386	40	0	3/8	M6 - M8
QE4ST025B21S06 <sup>(1)</sup>	5-20	25	710	1.2	386	40	19	3/8	M6 - M8
QE4ST025B20S06 <sup>(1)</sup>	5-20	25	710	1.2	386	40	0	3/8	M6 - M8
<b>DC QE6 SERIES — SÉRIE QE6 — BAUREIHE QE6 — SERIE QE6</b>									
QE6ST020F41S06 <sup>(2)</sup>	4-16	20	1840	2.1	501	113	38	3/8	M6 - M8
QE6ST020F61S06 <sup>(2)</sup>	4-16	20	1840	2.1	544	144	38	3/8	M6 - M8
QE6ST028F41S06 <sup>(2)</sup>	6-22	28	1360	2.1	501	113	38	3/8	M8
QE6ST028F61S06 <sup>(2)</sup>	6-22	28	1360	2.1	544	144	38	3/8	M8
QE6ST033F41S06 <sup>(2)</sup>	7-26	33	1130	2.1	501	113	38	3/8	M8
QE6ST033F61S06 <sup>(2)</sup>	7-26	33	1130	2.1	544	144	38	3/8	M8
QE6ST050F41S08	10-40	50	760	2.1	501	113	38	1/2	M10
QE6ST050F61S08	10-40	50	760	2.1	544	144	38	1/2	M10
<b>DC QE8 SERIES — SÉRIE QE8 — BAUREIHE QE8 — SERIE QE8</b>									
QE8ST055F41S08	11-44	55	1470	3.0	557	109	38	1/2	M10
QE8ST055F61S08	11-44	55	1470	3.0	608	141	38	1/2	M10
QE8ST070F41S08	14-56	70	1160	3.0	557	109	38	1/2	M10
QE8ST070F61S08	14-56	70	1160	3.0	608	141	38	1/2	M10
QE8ST090F41S08	18-72	90	900	3.0	557	109	38	1/2	M10
QE8ST090F61S08	18-72	90	900	3.0	608	141	38	1/2	M10
QE8ST150F41S08	30-120	150	500	3.4	572	109	38	1/2	M12-M14
QE8ST150F61S08	30-120	150	500	3.4	623	150	38	1/2	M12-M14

(1) Also available with 1/4" (QE4.....Q04), 1/4" (QE4.....S04), and 1/2" (QE4.....S08)

(2) Also available with 1/2" (QE6.....S08).

(1) Egalement disponible avec entraîneur 1/4" (QE4.....Q04), 1/4" (QE4.....S04), et 1/2" (QE4.....S08)

(2) Egalement disponible avec entraîneur 1/2" (QE6.....S08).

(1) Auch erhältlich mit 1/4" (QE4.....Q04), 1/4" (QE4.....S04), und 1/2" (QE4.....S08)

(2) Auch erhältlich mit 1/2" (QE6.....S08).

(1) También disponible con 1/4" (QE4.....Q04), 1/4" (QE4.....S04), y 1/2" (QE4.....S08)

(2) También disponible con 1/2" (QE6.....S08).

(1) Disponibile anche con attacco 1/4" (QE4.....Q04), 1/4" (QE4.....S04), e 1/2" (QE4.....S08)

(2) Disponibile anche con attacco 1/2" (QE6.....S08).